

## FRENTE

### Controlador inteligente simples - 1 canal

#### MANUAL DO USUÁRIO



**MG** smart  
Link

#### Aplicação:

O controlador inteligente simples de 1 canal permite ligar, desligar e programar o horário de funcionamento de dispositivos elétricos como resistências, lâmpadas, contadores e outros, através do aplicativo MG Smart Link e uma conexão de internet. Quando associado a um assistente como Alexa® ou Google®, ele permite ainda o controle através do comando de voz, de forma prática e interativa.

Antes de iniciar, baixe o aplicativo MG Smart Link e crie uma conta.



#### Especificações técnicas:

Potência máxima: 800W (carga resistiva)  
Tensão: 100-240V~ 50/60Hz  
Corrente máxima: 10A em 127V~ ou 7A em 220V~  
Conexões: Wi-Fi 2.4GHz IEEE 802.11 b/g/n e Bluetooth LE 5.2  
Criptografia: WEP, WPA/WPA2, WPA/WPA2 PSK (AES), WPA3  
Temperatura de operação: -20°C a 45°C  
Temperatura de armazenamento: -40°C a 50°C

Incorpora produto homologado pela ANATEL




"Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados."  
Para mais informações, consulte o site: [www.anatel.gov.br](http://www.anatel.gov.br)

#### Instalação:

1) Desligue a energia elétrica e faça as conexões de acordo com um dos esquemas abaixo, de acordo com sua necessidade. É importante destacar que a inversão dos fios poderá causar mau funcionamento ou mesmo danos no produto, que não são cobertos pela garantia.


#### a) Ligação para controle somente pelo aplicativo:



\*De acordo com a rede elétrica local

## VERSO

#### b) Ligação para controle pelo aplicativo e também através de um interruptor simples:



#### Importante:

De acordo com a norma ABNT NBR-5410, o projeto, a execução, a verificação e a manutenção das instalações elétricas devem ser confiados somente a pessoas qualificadas, uma vez que os trabalhos que envolvem eletricidade representam perigo real para as pessoas

e também para o patrimônio. Respeite sempre a capacidade elétrica máxima do produto. Para o acionamento de motores é necessário utilizar o comando indireto, por meio de contadores ou dispositivos similares. O produto deverá ser instalado somente em ambientes internos, protegido contra a chuva e o sol.

#### Configuração:

Ligue a energia elétrica, e aguarde cerca de 10 segundos para estabilização. Uma luz azul começará a piscar dentro do produto, indicando que o mesmo está em modo de programação. Caso isso não aconteça, restaure as configurações de fábrica, mantendo o botão correspondente pressionado durante 10 segundos, até que a luz interna passe a piscar rapidamente.



Botão

Ative o Bluetooth e a localização em seu smartphone. Abra o aplicativo MG Smart Link previamente instalado e siga as orientações para adicionar o novo dispositivo, selecionando-o entre as opções disponíveis (botão "+"). Terminado o processo, a luz indicadora permanecerá acesa continuamente.

Precisa de mais informações sobre a configuração e o funcionamento deste produto? Escaneie o QR code lado:



#### Termos de garantia

Este produto é garantido por 1 ano contra defeitos de fabricação e componentes, sendo excluídos os defeitos decorrentes de ligações e instalações incorretas, usos não especificados e modificações que afetem as funcionalidades ou capacidades, além de danos causados pelo manuseio ou conservação inadequados.

A MarGirius não se responsabiliza pela instalação e configuração deste produto, que devem ser feitas por pessoas capacitadas. Esses custos não estão incluídos no valor do produto.

A proteção da rede contra invasores (hackers) é de responsabilidade do usuário, que deve manter as atualizações dos softwares e aplicativos em dia, bem como tomar outras providências para garantir a segurança do seu sistema.

**MG** smart  
Link

Fabricado por:  
MAR-GIRIUS CONTINENTAL L.C.E. LTDA  
Av. Vicente Zinni, 665 | Porto Ferreira-SP  
Caixa postal 521 | CEP 13660-371  
Telefendas ou SAC: 0800 707 3262  
email: [sac@marginrius.com.br](mailto:sac@marginrius.com.br) | [www.marginrius.com.br](http://www.marginrius.com.br)

CP002189\_R0